Produkta datu lapa

Specifikācijas



Īsslēguma signalizācijas kontaktu bloki, TeSys Deca Frame 2 un 3,1C/O, sānos, GV2/GV3 (izņemot GV3ME)

GVAM11

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Ierīces īsais nosaukums	GVAM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontaktu bloks
Produktu saderība	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV2LM GV3P GV3L
Montāžas vieta	Kreisā puse
Papildu kontaktu darbība	īssavienojuma signāls 1 C/O
Polu kontakta sastāvs	1 C/O

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-1 300 V atbilst UL 508 300 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
[Ue] nominālais darba spriegums	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	2,5 A pie kļūdu signalizācija
Mehāniskā izturība	100000 cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V
Aizsardzības veids	GB2CB... automātslēdzis gG drošinātājs 10 A
Nominālā darba jauda VA	36 VA pie 24 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli pie 1,5 A 48 VA pie 48 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli pie 1 A 72 VA pie 110…127 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli pie 0,5 A 72 VA pie 230…240 V AC-14 - elektriskā izturība: 1000 cikli pie 0,3 A
Nominālā darba jauda W	120 W pie 240 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 110 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 140 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 180 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 240 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 100000 cikli 15 W pie 48 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli 24 W pie 24 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli 9 W pie 60 V DC-13 - elektriskā izturība: 1000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	1,4 Nm skrūvju skavu spailes
Augstums	89 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	9,3 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,055 kg
Krāsa	tumši pelēks

Vide

Vides raksturlielumi	Normālu vidi
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 IEC/EN 60335-1: 30.2.punkts IEC/EN 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma CE UKCA CCC cULus EAC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	13 cm
1. iepakojuma garums	15 cm
1. iepakojuma svars	39 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	15 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	1,17 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	47,44 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**42**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Connections and Schema

Short-Circuit Signalling Contacts

GVAM11

