Produktdatenblatt
TYA606E



TYA606E

Schaltaktor 6-fach KNX, 16A, C-Last, mit Stromerkennung

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	6

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsstrom IN	16 A

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Architektur

Bussystem	KNX

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Busstromaufnahme im Leerlauf	5 mA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Glühlampenlast	2300 - 2300 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm²

Texte

Funktion	mit Betriebsstundenzähler
Anschlussart	Mit Steckklemme

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja

Data-Act-Konformität

Datentypen	Grundlegende Informationen Elektrische Messung Ein/aus-Status Szenen Sonnenblendenkonfiguration Fensterabdeckung
Datenformate	KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja