Produktdatenblatt
TRE400



TRE400

Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 16A IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	35 x 85 mm
Höhe	35 mm
Breite	85 mm
Tiefe	53 mm

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	10 A

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz

Architektur

Bussystem	KNX

Werkstoff

Farbe	Weiß

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Glühlampenlast	1500 - 1500 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen