Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic centrālais ieejas/izejas paplašinājuma modulis, 8 universālas ieejas, 4 digitālas izejas

SXWUI8D4X10002

Galvenā

Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Platums	30 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003 FCC 15. daļa B klase CE RCM
Enerģijas patēriņš W	1,9 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	1,9 W
Neto svars	0,187 kg
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O modulis
Ierīces īsais nosaukums	UI-8/DO-FC-4-2
Augstums	114 mm
Diapazons	SpaceLogic
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Dziļums	64 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Enerģijas patēriņš W	1,9 W
Ievades/izvades veids	universāla ievade
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Izvadu skaits	4 digitālā izeja
Produktu klāsts	SpaceLogic
Produkta nosaukums	I/O moduļi
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	SpaceLogic

Papildinošs

Pārslēgšanas frekvence	25 Hz
Diskrēts izvades numurs	4
Diskrēts ievades numurs	8
Montāžas atbalsts	DIN sliede

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

elektriskais savienojums	Spraudņa apakšbāze
Kontroles veids	Bez
Produktu saderība	Honeywell Ksenta Nepārtraukts Sačvels Džonsona kontrole I/NET Balco
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Diskrēts izvades veids	Relejs
Vietējā signalizācija	LED (zaļš/sarkans) priekš augsts signāla līmenis LED (zaļš/sarkans) priekš zems signāla līmenis
Saderība ar	SpaceLogic TB-IO-W1-2 termināla bāze
Standarti	UL 916 FCC CFR47 15. daļa FCC CFR 47 15. daļa
Materiāls	ABS + PC
Analogās ievades veids	konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...20 mA konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...10 V ieejas spriegums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 20 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 2,2 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1,8 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm ar šuntu

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,588 cm
1. iepakojuma platums	9,144 cm
1. iepakojuma garums	12,192 cm
1. iepakojuma svars	190,509 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,537 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**76 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**69 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**D4762483-ef81-4bae-ada9-361a06c879d9**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**