Produkta datu lapa

Specifikācijas



uzraksts - 30 x 40 mm - melns - kreisais, ātrais

ZB2BY2911

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Iezīmēta leģenda
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Leģenda
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Marķēšanas piederums
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Papildinošs

Marķēšana	balts pa kreisi, ātri ieslēgts melns (horizontāls stiprinājums)
Lietotāja valoda	Angļu
Standarti	NF E 52-124
Neto svars	0,001 kg
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Piekarama vadības stacija strāvas ķēdei Piekarama vadības stacija vadības ķēdei
Produktu saderība	XACB XACM XACA
Etiķetes izmēri	30 x 40 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,100 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	4,000 cm
1. iepakojuma svars	0,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	1,000 cm
2. iepakojuma platums	7,000 cm
2. iepakojuma garums	7,000 cm
2. iepakojuma svars	11,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	376,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**