Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējais strāvas sensors, MasterPact MTZ2, zemējuma defekta aizsardzība, sensora nominmāls 1000A-4000A, rezerves daļa

LV834036SP

Galvenā

Diapazons	MasterPact
Ierīces īsais nosaukums	TCE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais sensors
Ierīces sastāvs	Sensors
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Neitrāls + zemējuma aizsardzība
[In] nominālā strāva	1000…4000 A
Augstums	128,5 mm
Platums	127 mm
Dziļums	294,7 mm
Nodrošināts aprīkojums	1 instrukciju lapa
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,500 cm
1. iepakojuma platums	29,500 cm
1. iepakojuma garums	38,500 cm
1. iepakojuma svars	10,518 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	72,500 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	93,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**16f7dfee-db4b-4ded-b7de-ac57e8e44bae**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**