Produkta datu lapa

Specifikācijas



TeSys F - īpaša kontaktora spole

LX9FK912

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta vai sastāvdaļas veids	Īpaša kontaktora spole
Ierīces īsais nosaukums	LX9FK
Diapazona saderība	TeSys TeSys F) LC1F kontaktors TeSys TeSys F) DR2S rezistors
Produktu saderība	DR2SC LC1F500
Vadības ķēdes tips	AC pie 40...400 Hz zems patēriņš DC zems patēriņš
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V DC 27…29 V AC 50/60 Hz
Slēgtas ķēdes induktivitāte	0,22 H
Darbības laiks	60 ms atvēršana 20 ms aizvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 70 °C

Papildinošs

Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie 55 °C) izkrišana : 0,3...0,5 Uc (pie 55 °C)
Iedarbināšanas jauda W	470 W (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš W	29 W pie 20 °C
Siltuma izkliedēšana	15…18,3 W

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…55 °C
Neto svars	1,08 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	18,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	1,303 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**975ba4d0-bc82-40e2-8faa-6f6819f63b0c**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**