Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC Back-UPS, 1050VA/600W grīdas/sienas stiprinājums, 230V, 8x Schuko CEE 7/3 kontaktligzdas, USB tipa A+C ports, lietotāja maināms akumulators

BE1050G2-GR

Galvenā

Main input voltage	230 V AC 1 fāze
Other input voltage	220 V
Input connection	CEE 7/7
Maximum input current	6 A
Switching current capacity	10 A
Efficiency at full load	180...266 V
Input frequency	47...63 Hz
Output voltage	230 V AC 1 fāze
Other output voltage	220 V
Rated power in W	600 W
Rated power in VA	1050 VA
Output connection	6 CEE 7/3 2 CEE 7/3 pārspriegums
Type of USB power supply	USB A un C tips
Maximum configurable power in VA	1050 VA
Maximum configurable power in W	600 W
UPS topology	Gaidīšanas režīms
Waveform type	Stepped approximation to a sinewave
Efficiency	80 % (pilna slodze)
Output frequency	47...63 Hz sinhronizēt ar elektrotīklu 50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizēts
Maiņas akumulators	RBC17

Grafikas

Darbības laiks	View Runtime Graph
Efektivitāte	View Efficiency Graph

Papildinošs

Battery type	Svina-skābes internal included
Control panel	LED statusa indikators ar slodzes un akumulatora līmeņa joslu diagrammām un indikatoriem: darbojas no akumulatora, nomainīt akumulatoru un pārslodze

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB ports
Height	120 mm
Width	130 mm
Depth	365 mm
Product weight	4 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Nav montējams uz plaukta
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Sienas stiprinājums
Provided equipment	lietotāja rokasgrāmata
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS
Product or component type	Nepārtrauktas barošanas avots

Vide

Product certification	CE EAC
Standard	EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2: 2018. gads
Ambient air temperature for operation	0…40 °C
Ambient air temperature for storage	-15…45 °C
Storage altitude	0…4572 m
Relative humidity	0…90 %
Storage relative humidity	0…95 %
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...3000 pēdas

Akumulatora un darbības laiks

Battery type	Svina-skābes akumulators
Battery charging power	7 W novērtēts

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19 cm
1. iepakojuma platums	44,1 cm

1. iepakojuma garums	18,6 cm
1. iepakojuma svars	4,4 kg
SCC14	10731304738272

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**157 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**42 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**114 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Energoefektivitāte

Optimizēta energoefektivitāte	**Energoefektīvs produkts**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**62**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa

BE1050G2-GR

