Produkta datu lapa

Specifikācijas



APC NetShelter barošanas bloki barošanas plauktam, 6 gab., GB300

SENVPSU5K5B3X6

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas bloks
Main Output Voltage	50 V
Nominālā jauda W	5,5 kW
Nominālā jauda VA	5,5 kVA
Main Input Voltage	200...240 V AC vienfāze

Fizisks

Augstums	190 mm
Platums	390 mm
Dziļums	790 mm
Neto svars	20,1 kg

Ievade

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Maksimālā ieejas strāva	30 A
Ieejas sprieguma ierobežojumi	180...287 V

Izvade

Maksimālā konfigurējamā jauda W	5,5 kW
Grounding polarity	Positive ground

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19 cm
1. iepakojuma platums	39 cm
1. iepakojuma garums	79 cm
1. iepakojuma svars	23,1 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	36

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 930 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**681 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**5 236 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**17 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**61**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**No**