Produktdatenblatt
CZ009



CZ009

Hilfskontakt für Fehlerstromschutzschalter 125A 1 Wechsler + 1 Öffner 6A 230V

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss

Kapazität

Anzahl Module	0,50

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm²

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 40 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	5000

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-25 - 40 °C

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	0,20 W

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm

Ausstattung

Anzahl Umschalter	1
Anzahl Öffnerkontakte	1

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja