Produktdatenblatt
CZ001



CZ001

Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	6 A

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Klickbefestigung

Kapazität

Anzahl Module	1

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm²

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V
Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 440 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	12000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	6000

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	0,10 W

Abmessungen

Breite	18 mm

Ausstattung

Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja